

# TIGER G2



TG-R4-38

<b>Numer artykułu</b>	TG-R4-38
<b>Częstotliwość</b>	915 MHz
<b>No. of function relays:</b>	11   8A
<b>No. of stop relays</b>	2   16A
<b>Digital I/O</b>	In 5   Out 12
<b>Duplex</b>	Tak
<b>Zasilanie</b>	230V AC & 12-24V DC & 12V AC & 48V AC & 115V AC & 24V AC & Multi & 12/24V DC & 12-24V AC/DC
<b>Max current consumption</b>	600 mA
<b>Typ komunikacji radiowej</b>	Low IF topology
<b>Wymiary</b>	176 x 126 x 75 mm / ~ 6.9 x 5 x 3 In
<b>Zabezpieczenie</b>	IP66
<b>Temperatura pracy</b>	-20 to +55 °C / -4 to 131 F
<b>Poziom bezpieczeństwa</b>	SIL3, PLe
<b>Certyfikaty</b>	G Lloyd, FCC, IC
<b>Sensitivity</b>	110 dBm
<b>Komunikacja Bus</b>	None
<b>Funkcja przekaźnika</b>	Analogowe
<b>Antenna</b>	1 external BNC
<b>PIN code</b>	10

The product picture above is for illustrative purposes only, actual product appearance might be slightly different